

## Приемник мобильный Reinvox R-300



[Приемник слушателя для системы синхронного перевода](#) имеет 40 каналов, регулятор громкости наушников, питание от двух батарей АА и ЖК дисплей с подсветкой, номером канала и уровнем разрядки батареи. Удобные резиновые кнопки на передней панели сопровождаются рельефно-точечными тактильными подписями для удобства использования людьми с нарушением зрения. Прочный корпус, разработанный специально для интенсивной работы на мероприятиях, имеет короткую пластиковую антенну и ушко для крепления шейного шнурка. Яркий красный цвет помогает легче найти утерянные приемники и собирать их после мероприятия. Через 2 секунды после выбора канала автоматически включается блокировка приемника от случайного нажатия, чтобы избежать ситуации, когда слушатель, сам того не желая, собирает канал, задев кнопку (функцию можно отключить в меню). Для разблокировки достаточно одновременно зажать обе кнопки выбора канала. Выход на наушники с регулировкой громкости (32 Ом) позволяет подключать любые наушники, но для получения гарантированного качества рекомендуется использовать с фирменными наушниками Reinvox (на фото изображение наушника для примера, в комплект не входит) или одноразовыми наушниками SPBAUDIO. Имеет обтекаемую форму и выполнен из прочного пластика. Подсветка работает при нажатии любой кнопки и отключается через 5 сек. Во внутреннем меню возможна настройка активации времени автоворыключения при отсутствии сигнала: 0, 10, 20 и 30 минут (по умолчанию 20 минут), а так же активация режима сигнализирования при утере сигнала передатчика (через 1 минуту в наушнике раздается сигнал). При использовании зарядного кейса аккумуляторы вынимать из [приемника синхронного перевода](#) не нужно, достаточно вставить его в кейс, подключенный к розетке. Reinvox R-300 рекомендуют профессионалы со всего мира.

### Технические характеристики

Каналов: 40

Диапазон приема: 863-865 МГц

Дальность приема: 100 м

Выход на наушники: 3.5TRS (стерео миниджек)

Регулировка громкости наушников

ЖК дисплей с подсветкой: номер канала, уровень заряда

Питание: 2 x AA (аккумуляторы или одноразовые)

Время непрерывной работы: 30 часов

Работает при температуре: от -10 до +50

Шрифт Брайля

Размеры: 32 x 68 x 92 мм

Вес: 60 гр

Вес с элементами питания: 108 г